



**PRORADIO**

Der Transceiver PRORADIO ist ein Funkheadset nach dem neuen Funkstandard PMR 446, das von jedermann anmelde- und gebührenfrei betrieben werden darf. Das PRORADIO ist ein absolutes Allroundtalent und deckt durch die vielfältigen Bedienelemente so gut wie jeden Einsatzbereich ab. Es stehen 8 Kanäle bei einer Sendeleistung von 500 mW (ERP) zur Verfügung. Dadurch können Reichweiten bis zu 6 km Luftlinie überbrückt werden. Durch die freie Kanalwahl können unterschiedliche Arbeitsgruppen gebildet werden. Das PRORADIO ist mit einem Noise-Cancelling Mikrophon ausgestattet und erlaubt somit einwandfreie Sprachübertragung bis 115 dB Umgebungspegel. Der extrem bequeme Kapselgehörschutz hat eine durchschnittliche Dämmung von ca. 26 dB. Das PRORADIO wird somit zu einem wertvollen Arbeitsmittel in vielen Anwendungsbereichen, in denen Kommunikation ein Muß ist und die Hände frei sein müssen. Arbeitsprozesse werden durch das PRORADIO vereinfacht.

Technische Daten:

Anzahl der Kanäle:	8	TX-Powercontrol:	ja
Sprechtaste PTT:	ja	Kanalwahl:	Auf/Ab
Freisprecheinrichtung VOX:	ja	Energiesparfunktion:	ja
Anschluß für externe PTT:	ja	Auto-Squelch:	ja
Ladebuchse:	ja	Sidetone (beim Senden):	ja
Zweikanalüberwachung:	ja	Gewicht:	445 g
Kanalsuchlauf (Scan)	ja	Kompatibel zu folgenden PMR 446-	
Roger-Beep (abschaltbar)	ja	Geräten	
Spannungsversorgung:	Akku	Alan 441, Alan 451, Motorola XTN	
Anzeige:	LCD Display	446 (PL-Töne müssen ausgeschaltet sein).	