



FuG 11 b

Handfunkgerät

Das FuG 11 b ist speziell für die Anforderungen des nichtöffentlichen mobilen Landfunks (nömL) der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) konzipiert.

Das Gerät ist voll netztauglich und deckt alle BOS-Kanäle im 160-MHz-Bereich (2-m-Band) ab.



Merkmale

- Standard 1550 mAh Batterie in Ni-MH Technik
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Gehäuse
- Kompakt und leicht – nur 385 g incl. Batterie und Antenne
- Beleuchtetes 2 1/2-digit LCD Display



Technische Daten

EN 60950 Sicherheit nach R&TTE

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Konformität<ul style="list-style-type: none">- ETS 300 086- ETS 300 279- BOS• Band<ul style="list-style-type: none">- VHF 146 – 174 MHz (V2)• Kanalraster<ul style="list-style-type: none">- 20 kHz• Sendeleistung<ul style="list-style-type: none">- 1W• NF-Ausgangsleistung<ul style="list-style-type: none">- 1 W an 4 Ω intern- 500 mW an 8 Ω extern | <ul style="list-style-type: none">• Kanalzahl<ul style="list-style-type: none">- 117 (BOS-Kanäle im 2-m-Band)• DC-Versorgung<ul style="list-style-type: none">- 7.5 V DC nominal• Stromaufnahme<ul style="list-style-type: none">- Standby mit Batteriesparschaltung ein < 40 mA- Standby mit Batteriesparschaltung aus < 80 mA- Empfang < 250 mA- Senden 1W < 1.2 A• Batteriestandzeit<ul style="list-style-type: none">- 1550 m Ah > 11 Std. bei Betrieb 90:5:5- bei BOS-Betrieb 40:50:10 > 8 Std. | <ul style="list-style-type: none">• Betriebstemperatur<ul style="list-style-type: none">- - 15°C bis + 35°C (nominal)- - 30°C bis + 60°C (extrem)• Ruftöne<ul style="list-style-type: none">- Ruf 1 1750 Hz- Ruf 2 2135 Hz• Empfindlichkeit<ul style="list-style-type: none">- 12 dB SINADVHF \leq -117 dBm (nominal) |
|--|---|--|

- **Schutzklasse**
 - IEC 529: IP 54
- **Gewicht**
 - 385 g incl. Standardbatterie und Antenne
- **Abmessungen**
 - mit Batterie, ohne Antenne und Lautstärkeknopf:
61 mm (B) x 112 mm (H) x 40 mm (T)

Zubehör

- 2-fach Schnellladegerät
- Mikrofon-Lautsprecher
- Kopfhör-Sprechgarnitur
- Antenne
- Ledertasche mit Zubehör
- Nylontasche
- Kfz-Ladehalterung
- Batterie
- Programmier-Set
- Adapter für FuG 10 a Zubehör



2-fach Schnellladegerät



Mikrofon-Lautsprecher



Ledertasche



EADS TELECOM Deutschland

Berlin:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Sickingenstraße 26/28
10553 Berlin
Tel. +49 (0) 30 3496 - 1030
Fax +49 (0) 30 3696 - 1039

Erfurt:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Am Seegraben 2
99099 Erfurt
Tel. +49 (0) 361 42082 - 0
Fax +49 (0) 361 42082 - 15

München:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Arnulfstraße 205
80634 München
Tel. +49 (0) 89 13070 - 0
Fax +49 (0) 89 13070 - 192

Bonn:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Technisches Büro
Provinzialstraße 89
53127 Bonn
Tel. +49 (0) 228 91752 - 0
Fax +49 (0) 228 91752 - 37

Frankfurt:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Mainzer Landstraße 351 - 367
60326 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69 97354 - 300
Fax +49 (0) 69 97354 - 310

München:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Bereich Verteidigung
Landshuter Straße 26
85716 Unterschleißheim
Tel. +49 (0) 89 3179 - 0
Fax +49 (0) 89 3179 - 3431

Dortmund:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Technisches Büro
Nortkirchenstraße 57
44263 Dortmund
Tel. +49 (0) 231 912327 - 0
Fax +49 (0) 231 912327 - 40

Frankfurt:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Bereich IP-Telefonie/TK-Anlagen
Mainzer Landstraße 351 - 367
60326 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69 973054 - 0
Fax +49 (0) 69 973054 - 33

Nürnberg:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Gutenstetter Straße 10 - 12
90449 Nürnberg
Tel. +49 (0) 911 96124 - 31
Fax +49 (0) 911 96124 - 50

Dresden:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Stauffenbergallee 4
01099 Dresden
Tel. +49 (0) 351 81191 - 59
Fax +49 (0) 351 81191 - 60

Hamburg:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Schnackenburgallee 116 a
22525 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 547549 - 0
Fax +49 (0) 40 547549 - 77

Saarbrücken:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Technisches Büro
Untertürkheimer Straße 24
66117 Saarbrücken
Tel. +49 (0) 681 929 - 2930
Fax +49 (0) 681 929 - 1930

Düsseldorf:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Wiesenstraße 21
40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 5080 - 02
Fax +49 (0) 211 5080 - 263

Hannover:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Wiesenaer Straße 13
30179 Hannover
Tel. +49 (0) 511 96842 - 0
Fax +49 (0) 511 639015

Stuttgart:

EADS TELECOM Deutschland GmbH
Niederlassung
Untere Waldplätze 2
70569 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 68663 - 0
Fax +49 (0) 711 68663 - 99

05/210.01 D

Copyright reserved
Schutzvermerk DIN 34 beachten
Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie erfolgen unverbindlich und ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Connexity ist eingetragenes Warenzeichen der EADS Defence und Security Networks.
EADS ist die Marke von EADS N.V.

EADS TELECOM Deutschland GmbH

Wilhelm-Runge-Straße 11
89081 Ulm – Deutschland
Tel.: +49 (0) 731 505 - 02
Fax: +49 (0) 731 505 - 1800
www.eads-telecom.de